

RRA85-Z1

Radiomottagare Mini

CDVI Group Company

E-nr: 58 772 81

Varumärke : ERONE



Radiomottagare med en reläutgång

RRA85-Z1 är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra portar, dörrar eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-Z1 är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 264 bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-Z1 kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläerna kan ställas in på pulsfunktion (monostabil) eller ON/OFF (bistabil).

Finns även med två eller fyra reläutgångar (RRA85-Z2 resp. RRA85-Z4).



Klassificeringar

CE Godkänd

IP65

-20 - +70°C

WEEE & RoHS



Commercial



Industrial



Public Buildings



Multi-tenant occupancy



Residential

Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
12/24 VAC
- **Strömförbrukning:**
24 mA i vila, 41 mA vid aktivt relä
- **Reläutgång:**
1st N/O eller N/C kontakt
- **Dimensioner:**
80 x 80 x 50 mm

Produktfördelar

- **85 kodplatser**
- **En reläutgång, N/O eller N/C**
- **Enkel installation**
- **Reläutgång med pulsfunktion (monostabil) eller on/off (bistabil)**
- **Max belastning 24W/24VA**
- **Programmering av nya sändare kan ske trådlöst**

RRA85-C4V

Radiomottagare Power

CDVI Group Company

E-nr: 58 772 81

Varumärke : ERONE



Radiomottagare med två reläutgångar

RRA85-Z2 är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra portar, dörrar eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-Z2 är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 264 bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-Z2 kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläerna kan ställas in på pulsfunktion (monostabil) eller ON/OFF (bistabil).

Finns även med en eller fyra reläutgångar (RRA85-Z1 resp. RRA85-Z4).



Klassificeringar

CE Godkänd

IP65

-20 - +70°C

WEEE & RoHS



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
12/24 VAC
- **Strömförbrukning:**
24 mA i vila, 41 mA vid aktivt relä
- **Reläutgångar:**
1 st N/O samt 1st N/O eller N/C kontakter
- **Dimensioner:**
80 x 80 x 50 mm

Produktfördelar

- **85 kodplatser**
- **Två reläutgångar, N/O eller N/C**
- **Enkel installation**
- **Reläutgång med pulsfunktion (monostabil) eller on/off (bistabil)**
- **Max belastning 24W/24VA**
- **Programmering av nya sändare kan ske trådlöst**

RRA85-Z4

Radiomottagare Mini

CDVI Group Company

E-nr: 58 773 23

Varumärke : ERONE



Radiomottagare med fyra reläutgångar

RRA85-Z4 är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra portar, dörrar eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-Z4 är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 264 bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-Z4 kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläerna kan ställas in på pulsfunktion (monostabil) eller ON/OFF (bistabil).

Finns även med en eller två reläutgångar (RRA85-Z1 resp. RRA85-Z2).



Klassificeringar

CE Godkänd

IP65

-20 - +70°C

WEEE & RoHS



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
2/24 VAC
- **Strömförbrukning:**
24 mA i vila, 41 mA vid aktivt relä
- **Reläutgångar:**
2 st N/O samt 2st N/O eller N/C kontakter
- **Dimensioner:**
80 x 80 x 50 mm

Produktfördelar

- **85 kodplatser**
- **Fyra reläutgångar, N/O eller N/C**
- **Enkel installation**
- **Reläutgång med pulsfunktion (monostabil) eller on/off (bistabil)**
- **Max belastning 24W/24VA**
- **Programmering av nya sändare kan ske trådlöst**