

RRA85-C2P

Radiomottagare Power

CDVI Group Company

SLR-nr: 500 246 94 / E-nr: 58 772 78

Varumärke : ERONE



Kraftfull radiomottagare

RRA85-C2P är en kraftfull radiomottagare med 85 kodplatser. Utmärkt för att styra garageportar, jalousidörrar, rullgaller eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-C2P är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 264 bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-C2P kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläerna kan ställas in på pulsfunktion (monostabil), ON/OFF (bistabil) eller fördröjd funktion från 1 sekund upp till 10 timmar.

Finns även för 230VAC anslutning (RRA85-C2V).



Klassificeringar

CE Godkänd

IP44

-20 - +70°C

WEEE & RoHS



Commercial



Industrial



Public Buildings



Multi-tenant occupancy



Residential

Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
12/24 VAC
- **Strömförbrukning:**
260 mA
- **Reläutgångar:**
1 st N/O samt 1st N/O eller N/C kontakter
- **Dimensioner:**
140 x 115 x 52 mm
- **Vikt:**
300g

Produktfördelar

- **85 kodplatser**
- **Kraftfull radiomottagare med två kanaler/reläutgångar**
- **Enkel installation**
- **Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil), on/off funktion (bistabil) eller fördröjd funktion (1 sek-10 tim)**
- **Max belastning 2x3,5kW/16A**
- **Programmering och radering av sändarkoder kan ske trådlöst**

RRA85-C4P

Radiomottagare Power

CDVI Group Company

E-nr: 58 772 80

Varumärke : ERONE



Kraftfull radiomottagare

RRA85-C4P är en kraftfull radiomottagare med 85 kodplatser. Utmärkt för att styra garageportar, jalusidörrar, rullgaller eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-C4P är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 264 bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.

RRA85-C4P kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Mottagaren har fyra kanaler med pulsfunktion (monostabil) varav ett relä även kan programmeras med on/off funktion (bistabil).

Finns även med 230VAC strömförsörjning (RRA85-C4V).



Klassificeringar

CE Godkänd

IP44

-20 - +70°C

WEEE & RoHS



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**
Superheterodyn
- **Driftspänning:**
12/24 VAC
- **Strömförbrukning:**
200mA @24VAC
- **Reläutgångar:**
2 st N/O samt 2st N/O eller N/C kontakter
- **Dimensioner:**
140 x 115 x 52 mm
- **Vikt:**
300g

Produktfördelar

- **85 kodplatser**
- **Kraftfull radiomottagare med fyra kanaler/reläutgångar**
- **Enkel installation**
- **Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil) eller on/off funktion (bistabil)**
- **Max belastning 4x3,5kW/16A**
- **Programmering och radering av sändarkoder kan ske trådlöst**